

MANUEL DE CONFIGURATION

PASSERELLE ALARMSPACE POUR VESTA BY CLIMAX





Table des matières.

Introduction	3
Bienvenue	3
Programmation centrale VESTA	. 3
Paramètres AlarmSpace	. 5
Paramètres généraux – VESTALog	. 5
Temps réel	. 5
Histoire	. 6
Journal	6
Configuration de VESTA	7
Configuration générale de AlarmSpace	. 8
Contrôle de compte	. 8
Configuration du logiciel de réception d'alarme CRA	. 9
Manitou	. 9
SBN	11
Softguard	11

Introduction.

Bienvenue.

La centrale d'intrusion Climax VESTA peut envoyer les événements générés dans différents formats. Alarmspace a étendu sa capacité à recevoir ces événements, les traiter et générer de nouveaux signaux de sortie adaptés aux protocoles des principaux logiciels de télésurveillances actuellement dans notre pays (Manitou, SBN, Softguard et autres compatibles).

En outre, Alarmspace lui-même exécute un contrôle de polling programmable et offre la possibilité de désactiver des comptes (ils ne sont pas envoyés au logiciel de TLS) et de changer les durées de polling. En outre, nous pouvons surveiller les événements reçus en temps réel.

Le système de réception offre une configuration haute disponibilité grâce à un cluster sur deux machines (principal et de sauvegarde) qui réduisent à des niveaux très bas la possibilité de perdre des événements ou de subir des retards importants.

Programmation centrale de VESTA.

Le schéma de programmation recommandé pour la réception correcte des événements de VESTA centrale est le suivant:



Dans cette configuration, le télésurveilleur (TLS) représente le logiciel de réception du TLS, l'icone VESTA, représente l'installation de la centrale d'alarme, et Alamspace MAIN et BACKUP sont deux instances de l'Alarmspace sur deux machines différentes. Ils peuvent être virtualisés, mais nous vous recommandons d'être sur deux différentes machines physiques. Si la connexion avec Alarmspace MAIN échoue, le central essaiera de se connecter par Alarmspace BACKUP. La connexion réessayera toujours la connexion principale pour voir si vous vous pouvez vous y connecter

Pour programmer les paramètres de communication dans la centrale VESTA, nous devons aller à Cloud Bydemes : https://smarthomesec.bydemes.com/ByDemes/ et accéder avec notre nom d'utilisateur et mot de passe. Une fois à l'intérieur, sélectionnez le centre désiré et accédez à la section Setting/Report.



Sur les différentes URL, nous configurons les paramètres de communication. URL1 est réservé pour une utilisation interne. À l'URL 2, nous avons entré les données de notre récepteur principal Alarmspace comme suit :

Ip:/1234@123.123.123.123:23506/MAN.

Où 1234 est le numéro de compte, 123.123.123.123 est l'IP publique de Alarmspace et 23506 est la port ouvert sur la machine Alarmspace pour recevoir des événements.

Dans le groupe, nous assignons le groupe 2, ce qui garantit que tous les événements seront envoyés.

Pour garantir une disponibilité maximale, nous vous recommandons d'assigner une nouvelle URL (URL 3). Celle-ci doit être dirigé vers la machine Alarmspace de sauvegarde (avec l'IP publique de la machine de sauvegarde et le port ouvert sur cette machine). Nous choisirons également le groupe 2 pour envoyer uniquement les événements qui n'ont pas été transmis vers la route principale (tous les différents groupes sont envoyés, le même groupe n'envoie que ceux qui échouent sur la route précédente).

Dans la séquence d'expédition (Reporting Sequence), nous avons choisi Essentiel et, dans les nouvelles tentatives, nous recommandons une nouvelle tentative pour accélérer le passage à la route secondaire si la route principale échoue (si la route secondaire n'est pas utilisée, nous pouvons augmenter jusqu'à 3 tentatives).

Les données de téléchargement d'images seront manquantes:



Également avec le protocole "MAN" et la chaîne 1234@123.123.123.123 : 23506 avec le même numéro de compte, IP et port de la voie principale.

Cliquez sur "Envoyer" et nous aurons les communications assignées.

NOTE IMPORTANTE

Nous recommandons que la communication avec Alarmspace BACKUP soit effectuée par un autre canal de communication (une autre fibre / ADSL que le principal) et par différents opérateurs (avec une infrastructure physique différente), afin de garantir la réception des événements, si l'une des deux voies de communication est tombée.

Paramètres de Alarmspace

Paramètres généraux - Vestalog.

L'application Vestalog possède différentes fonctionnalités. Visualisez les événements reçus et transmis au logiciel de réception du TLS en temps réel, visualisez un historique des images traitées, un journal de texte avec les détails opérationnels du récepteur et une configuration des paramètres du récepteur.

Tempo real

🐵 Eventos VESTA	
Tiempo Real Hatórico Log Configuración VESTA	
125/03/2020 11:52 27 603 CRA RX: ~{> CMR is: ~{> C	

Nous voyons les événements reçus des centrales de VESTA, les réponses et les événements envoyés au logiciel du TLS et leurs réponses.

Historique

🖘 Ev	entos	VESTA																					x
Tiem	po Real	Histórico	Log	Config	juración VES	TA																	
-							-							-								D (
	ecnas	martes ,	24 de	marzo	de 2020 🖣	10:52:13		miércole	s, 25 de	marzo	de 2020 🖪	12:52:1	3 ∭▼					Abor	nado			Refrescar	
	id			Fecha		Trama																	
•	637	7207340070	0572749	25/03/	2020 11:53	n xml vers</td <td>ion="1.0"</td> <td>'?><packet< td=""><td>D="1234"</td><td>'><signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event=</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<></td></packet<></td>	ion="1.0"	'?> <packet< td=""><td>D="1234"</td><td>'><signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event=</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<></td></packet<>	D="1234"	'> <signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event=</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<>	EvType="C	D" Event=	"E401">	<area/> 1 <td>rea><zone>1</zone></td> <td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td>	rea> <zone>1</zone>	<da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<>	te>0303202	20 11:08:13	3 <td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td>	ignal> <td>et>L</td> <td></td> <td></td>	et>L		
	637	7207234377	7722732	25/03/	2020 8:57	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="l	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207228594	4722732	25/03/	2020 8:47	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207221500	0392732	25/03/	2020 8:35	xml versio</td <td>n="1.0"1</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"1	> <packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)=''0000''>	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207220900	0432732	25/03/	2020 8:34	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="l	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207220524	4372732	25/03/	2020 8:34	n xml vers</td <td>ion="1.0"</td> <td>'?><packet< td=""><td>D="1234"</td><td>'><signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event=</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<></td></packet<></td>	ion="1.0"	'?> <packet< td=""><td>D="1234"</td><td>'><signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event=</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<></td></packet<>	D="1234"	'> <signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event=</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<>	EvType="C	D" Event=	"E401">	<area/> 1 <td>rea><zone>1</zone></td> <td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td>	rea> <zone>1</zone>	<da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<>	te>0303202	20 11:08:13	3 <td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td>	ignal> <td>et>L</td> <td></td> <td></td>	et>L		
	637	7207220362	2892732	25/03/	2020 8:33	n xml vers</td <td>ion="1.0"</td> <td>'?><packet< td=""><td>D="1113"</td><td>'><signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event=</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<></td></packet<></td>	ion="1.0"	'?> <packet< td=""><td>D="1113"</td><td>'><signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event=</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<></td></packet<>	D="1113"	'> <signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event=</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<>	EvType="C	D" Event=	"E401">	<area/> 1 <td>rea><zone>1</zone></td> <td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td>	rea> <zone>1</zone>	<da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<>	te>0303202	20 11:08:13	3 <td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td>	ignal> <td>et>L</td> <td></td> <td></td>	et>L		
	637	7207220300	0462732	25/03/	2020 8:33	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)=''0000''>	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="l	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207220108	8172732	25/03/	2020 8:33	r xml vers</td <td>ion="1.0"</td> <td>'?><packet< td=""><td>ID="1113"</td><td>'><signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event='</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<></td></packet<></td>	ion="1.0"	'?> <packet< td=""><td>ID="1113"</td><td>'><signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event='</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<></td></packet<>	ID="1113"	'> <signal< td=""><td>EvType="C</td><td>D" Event='</td><td>"E401"></td><td><area/>1<td>rea><zone>1</zone></td><td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td></td></signal<>	EvType="C	D" Event='	"E401">	<area/> 1 <td>rea><zone>1</zone></td> <td><da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<></td>	rea> <zone>1</zone>	<da< td=""><td>te>0303202</td><td>20 11:08:13</td><td>3<td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td></td></da<>	te>0303202	20 11:08:13	3 <td>ignal><td>et>L</td><td></td><td></td></td>	ignal> <td>et>L</td> <td></td> <td></td>	et>L		
	63	7207219700	0502732	25/03/	2020 8:32	xml versio</td <td>n="1.0"1</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>O<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"1	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>O<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>O<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>O<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	O </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207219100	0662732	25/03/	2020 8:31	xml versio</td <td>n="1.0"1</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"1	> <packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)=''0000''>	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207218933	3012732	25/03/	2020 8:31	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CII</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CII</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CII</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CII	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207218333	3052732	25/03/	2020 8:30	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207217733	3172732	25/03/	2020 8:29	xml versio</td <td>n="1.0"1</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>O<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"1	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>O<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>O<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="l	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>O<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	O </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207214273	3272732	25/03/	2020 8:23	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CII</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CII</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)=''0000''>	<signal e<="" td=""><td>vType="CII</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CII	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207213673	3312732	25/03/	2020 8:22	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)=''0000''>	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207213272	2882732	25/03/	2020 8:22	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E199"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E199"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E199"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="l	E199"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207213073	3472732	25/03/	2020 8:21	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)=''0000''>	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207211356	6602732	25/03/	2020 8:18	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CII</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)=''0000''></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CII</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)=''0000''>	<signal e<="" td=""><td>vType="CII</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CII	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207211256	6592732	25/03/	2020 8:18	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="l	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	63	7207211156	6592732	25/03/	2020 8:18	xml versio</td <td>n="1.0"1</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>"Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"1	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>"Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>"Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	"Event="l	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	637	7207211056	6602732	25/03/	2020 8:18	xml versio</td <td>n="1.0"?</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"?	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="I</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="I	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	63	7207210956	6822732	25/03/	2020 8:18	xml versio</td <td>n="1.0"1</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>"Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"1	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>"Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>"Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td></signal>	vType="CIE	"Event="l	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	icket>					
	63	7207201191	1042681	25/03/	2020 8:01	xml versio</td <td>n="1.0"1</td> <td>><packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></td></td></td></signal></td></packet></td>	n="1.0"1	> <packet ii<="" td=""><td>)="0000"></td><td><signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></td></td></td></signal></td></packet>)="0000">	<signal e<="" td=""><td>vType="CIE</td><td>" Event="l</td><td>E602"><</td><td>Area>1<td>ea><zone>00</zone></td><td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></td></td></td></signal>	vType="CIE	" Event="l	E602"><	Area>1 <td>ea><zone>00</zone></td> <td>0<!--</td--><td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></td></td>	ea> <zone>00</zone>	0 </td <td>Signal><td>icket></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></td>	Signal> <td>icket></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	icket>					-
	0				1																_		

Les trames entrantes des centrales VESTA sont affichées. On peut les filtrer par date et par numéro de compte.

Log

Enregistrement des actions réalisées par l'application. Utile pour le test et le débogage.

Configuration VESTA.

🖘 Eve	ntos VESTA	A Design of the second of the	
Tiemp	Real Histórico Log Configuración VESTA		
	Variable	Descripcion	Valor
•	ServidorMy	Servidor MySQL Local	192.168.0.32
	ServidorMyBack	lp Receptora VESTA Backup	0
	rutaVideos	Ruta Vídeos	C:/+FicherosEventos/
	lp .	lp escucha VESTA	192.168.0.32
	Puerto	Puerto escucha VESTA	23506
	Linea	Línea Receptora a software CRA	16
	Title	Titulo Receptora	VESTA BYDEMES
	IniCar	Caracter Inicio Trama	2
	EndCar	Caracter Fin Trama	3
	CodigoEventoPolling	Código del evento de polling	E602
	CodigoEventoFalloPolling	Código del evento de fallo de polling	E199
	CodigoEventoRestPolling	Código del evento de restauración de polling	R199
	vestaAutoactivateAb	Activar Abonados Automaticamente	1
	vestaPollingTime	Tiempo Polling Por Defecto (minutos)	3
	vestaDaysPreserveFrames	Guardar Tramas Vesta (días)	1
	VestaNumAb	Abonado Interno VESTA	0000
	VestaInternalTestCode	Codigo Test Interno VESTA	E602
	VestaInternalTestPeriod	Tiempo test interno VESTA (segundos)	60
			Cuerter
			Guardar

Paramètres du destinataire:

- Server : adresse IP du serveur mysql local (propre IP de la machine)
- Serveormyback : Sauvegarde du serveur mysql IP (laisser à 0 si vous êtes dans Alarmspace Backup)
- rutaVideos : itinéraire où seront stockées les images et vidéos reçues.
- Ip : adresse IP locale de la machine sur laquelle nous avons ouvert le port d'écoute.
- Port : est un port de communication. Il doit être ouvert sur le routeur pour recevoir les événements.
- Ligne : ligne réceptrice envoyée au logiciel TLS.
- Titre : titre du récepteur pour mode de 1º plan.
- Inicar & #160; : caractère initial de la trame reçue. Ne pas modifier.
- Endcar : caractère final de la trame reçue. Ne pas modifier.
- Codeevenementpolling : le code Contactid que le logiciel comprendra comme un signal de polling pour contrôler les déconnexions. Il ne sera pas envoyé au logiciel de réception.
- Codeevenementerreurpolling : Code.

• Vestaautoactivateab : si c'est 1, les nouveaux comptes reçus par le logiciel sont activés automatiquement. Si c'est un, l'abonné est enregistré, mais doit être activé

manuellement. Vestapollingtime : si c'est 1, les nouveaux abonnés reçus par l'application sont activés automatiquement. Si c'est un, le compte est enregistré, mais il doit être activé manuellement.

- Vestadayspreserveframes : jours où les trames de l'historique seront préservées.
- Vetanumab : numéro de compte du logiciel pour envoyer des événements internes.
- Vestainternaltestcode : Contactid envoyé comme test interne (heartbeat) du logiciel lui-même.

• Vestainternaltestperiod & #160; : fréquence à laquelle le test interne du logiciel sera envoyé en quelques secondes. Si le test est 0, il ne sera pas envoyé.

• Vestaaccountdefaulttestperiod : fréquence à laquelle un test de la centrale de contrôle Vesta sera envoyé au programme du TLS,

Configuration générale de l'Alarmspace.

Les paramètres de communication avec le logiciel du TLS sont configurés sur le serveur Alarmspace dans la section Paramètres de configuration / récepteur:

	TIPO RECEPTORA	[Sbn
	SBN ACTIVE	• •
COL	SBN PLANTILLA	SIA
SBN	SBN PORT	23505
Bully and	SBN SERVER	192.168.0.32
ALL BOAT	SBN LINE	1
	7/00 050507004	20000000000000000000000000000000000000
	TIPO RECEPTORA	(Mantou
	MANITOU ACTIVE	• •
-	MANITOU PLANTILLA	SIA
Manitou	MANITOU PORT	23505
\sim	MANITOU SERVER	192.168.0.32
	MANITOU LINE	1
	TIPO RECEPTORA	SoftGuard
~	SOFIGUARD ACTIVE	• •
0	SOFTGUARD PLANTILLA	SIA
CoffCuord	SOFTGUARD PORT	23505
	SOFTGUARD SERVER	192.168.0.32
	SOFTGUARD LINE	1

Nous devons sélectionner le type de programme, marquer comme actif, le port et l'IP du serveur. Dans cette version, la centrale VESTA ne transmet que dans le format Contactid (quel que soit le modèle sélectionné, qui s'applique aux événements des enregistreurs).

Contrôle des comptes.

Nous affichons les comptes du logiciel, qu'ils soient actifs ou non, la durée de polling, s'ils sont en défaut de polling et la date du dernier polling:

ALA	RMSPACE2 - Servid	or				
Usuar	rios DVR Alarn	nas Configuraci	ón Copias de seg	guridad Idiomas	Ayuda	
Listado	o Abonados VESTA					
					Buscar	
	id	Abonado	Tiempo Polling	Fallo Polling	Activo	Ultimo polling
•	1	1234	180	V	V	23/03/2020 14:19
	2	5858	3660		V	25/03/2020 12:25
	3	1111	10	V	V	20/03/2020 10:30
	5	1113	3600			17/03/2020 9:01
	6	1114	180			17/03/2020 9:03
	7	1112	180			17/03/2020 8:59
	8	2222	180	V	V	18/03/2020 17:21
	9	3333	180	V		20/03/2020 10:44

En double-cliquant sur un compte, vous pouvez modifier certains paramètres:

Gen	eral			
	Abonado:	Período polling:		
	1234	180	✓ Fallo Polling	Activo

Plus précisément, nous pouvons modifier la période de polling (pour l'ajuster à celle programmée dans la centrale VESTA concernée) en quelques minutes et activer / désactiver ce compte. Si un compte est inactif, les signaux qui peuvent arriver sont enregistrés, mais ne passent pas au logiciel de gestion du TLS. Il permet également de programmer un test périodiquement (c'est un polling qui arrivera au logiciel du TLS). Dans l'exemple, il est envoyé toutes les 24 heures.

Paramètres des logiciels de réception des alarmes CRA Manitou.

Voici un exemple où les réceptrices sont configurées sur Manitou:



On peut utiliser un port/pilote dédié ou partagé (plus d'un récepteur).

Nous devons choisir la ligne qui correspond à celle que nous avons programmée sur la passerelle de la centrale VESTA:

	Mapeo	de Lineas Receptora	
-	(PA)	No.de Linea:	2
	9	Prefijo de Linea:	VESTA BYDEMES
		Grupo de Gestion:	STOP ALARMA
		Descripcion:	VESTA
		Reverse Priority:	0
			🦵 mapear Linea
		Mapear Numero Linea:	0
			🔲 Usar DNIS
		Retardo de Informe exten	did 🖸 🚽 Segundos
		Opciones:	

Et le type d'émetteur Manitou avec "Capacité vidéo":

Tipo Tra	insmisor				
Þ	Tipo Transmisor: Tipo de Sistema:	ALARMSPACE Monitoriz.Evento			
	Descripcion:	VESTA			
	Tipo de Protocolo:	[*	
	Reverse Crnd Protocol:	Nada		-	
Transmi	sor ID Entrada				
1	Grupo 1 Rango Valor:	Base ● Decimal ○ Hexadecimal	Minimo	Maximo	Separador
	Grupo 2 Rango Valor:	 Decimal Hexadecimal 	[
	Grupo 3 Rango valor:	 Decimal Hexadecimal 	I		
	TX ID Entrada:	[Bor	rar	
tributo:	Capacidad Audio		Tipo Audio:		*
	✓ Capacidad de Video		Tipo Video:	Media Player	Video 💌
	 ✓ Programar Orig Evento ✓ Monitorizar Via de Trai ✓ Retardo Test solo con ✓ Web Capable 	es nsmision Sist.Cerrado			

SBN.

Contactez votre technicien IBS pour activer la communication avec la passerelle.

Softguard.

Contactez votre technicien SOFTGUARD pour activer la communication avec la passerelle.